



Producto:

- Sistema de alarma de emergencia armado.
- Sirena con luz estroboscópica.
- Gabinete para fuente de poder.
- Fuente de poder 1 2/24Vcd.
- Batería recargable 12 Ved.
- Estación manual con llave para restablecimiento.
- Diseño y colores visibles y estéticos.
- Sistema armado y listo para instalación.
- Switch rotativo para tono y 2 selecciones de volumen.
- Se puede abrir para mantenimiento sin accionar la alarma.

Especificaciones

Código	550-A001
Peso	3.56 Kg
Entrada de corriente	120 Vc a 60Hz
Sirena	Calificada a 88+ dBA a 16 V
intensidad de iluminación	Ajustable 15- 185 candela
Frecuencia de destello	Cada segundo
Composición de la batería	Plomo-Ácido
Capacidad de la batería	4.5Ah
Estación manual	Doble acción
fuerza necesaria para activar	< 5 lbs.